

# Sunmi D3 mini: Produktbeschreibung

Aktualisiert am 13. Juli 2026

## Sunmi D3 mini: Produktbeschreibung



**DESKTOP** Sunmi D3 mini, 58mm- und 80mm-Version.

Die **Sunmi D3 mini** ist ein kompaktes All-in-One-Kassenterminal mit eingebautem Bondrucker – platzsparend und für kleinere Verkaufsstellen gedacht.

## Ausstattung

- **Display:** 10,1" HD-IPS-Touchscreen (800×1280), ergonomisch geneigt.
- **Leistung:** Qualcomm-Hexa-Core-Prozessor, 3 GB RAM + 32 GB Speicher (UFS 2.2).
- **Eingebauter Drucker:** 58mm- oder 80mm-Thermodrucker (siehe Varianten unten).
- **Scanner:** eingebauter 1D/2D-Barcodescanner.
- **Kartenleser:** NFC (TypeA/B, Mifare, Felica, ISO 15693), Lesedistanz 0–4 cm.
- **Mobilfunk:** 2G/3G/4G, 2× SIM-Slot, 2× PSAM-Slot.
- **Anpassbar:** Logo und Markenfarbe individualisierbar.

## Varianten

|                                   | 58mm-Version                                                      | 80mm-Version          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Modell                            | T1720/T1721                                                       | T1730/T1731           |
| Sekundärdisplay                   | 2,4" Sieben-Segment-Display                                       | 4" WVGA-Touchdisplay  |
| Druckgeschwindigkeit bis 100 mm/s |                                                                   | 250 mm/s (Autocutter) |
| Akku                              | eingebaut, 2600 mAh (ca. 4h Laufzeit) kein Akku (nur Netzbetrieb) |                       |
| Gewicht                           | 1,1 kg                                                            | 1,4 kg                |

Das modulare Druckwerk lässt sich zur Reinigung/Wartung leicht entnehmen; Gummidichtungen schützen es vor Staub und Flüssigkeiten.

## Abmessungen

250 × 213 × 91 mm (58mm-Version) bzw. 250 × 231 × 108 mm (80mm-Version).

*Quelle: Sunmi-Herstellerangaben (Datenblatt D3 mini). Angaben können sich mit neuen Produktversionen ändern.*

## Praktische Inbetriebnahme

Für Ein-/Ausschalten, Bonrolle einlegen und Akkuwechsel (58mm-Version) siehe den Praxis-Artikel Sunmi D3 mini: Technische Daten, Drucker- und Scanner-Varianten.